

# DVC860LZ

Aspirateur 36 V => 2 x 18 V Batterie \*/ Secteur

En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau

Code EAN : 0088381694629



**LXT**  
6|5|4|3|2|1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V → 36V  
LITHIUM-ION

**HYBRIDE**

**CLASSE L**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Batterie \*/ Secteur  
Nombre de batteries fournies 0  
Batt. compatibles BL1830, BL1840, BL1850

### Vitesse linéaire ou périphérique

### Pression & débit

Dépression maximale 90 (DC) / 230 (AC) mbar  
Débit 2 (DC) / 3,6 (AC) m<sup>3</sup>/min.

### Capacité de ramassage

Capacité de la cuve : poussières 8 l  
Capacité de la cuve : liquides 6 l

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Pression sonore (Lpa) 75 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 366 x 334 x 368 mm  
Poids net EPTA 9,2 kg  
Longueur cordon d'alimentation 5 m

## AVANTAGES PRODUIT

- Aspirateur "hybride" alimenté par 2 x batteries 18V ou par le secteur 230V.
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.
- Puissance d'aspiration réglable.
- Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries.
- Cordon d'alimentation amovible.
- Aspirateur eau et poussière
- Compatibles avec les sacs d'aspirations présents dans le commerce

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L (195432-5)  
Kit d'aspiration (195439-1)  
Sac à poussière en papier filtrant (195557-5)  
Filtre pour DVC860L (197166-6)  
Filtre mousse pour DVC860L (195552-5)  
Pré-filtre pour DVC860L (140248-3)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 195434-1 Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m
- 1 X 192563-1 Tube de soufflage
- 1 X 192562-3 Tube coudé
- 1 X 122512-4 Brosse universelle
- 1 X 410306-2 Bec suceur
- 1 X 195432-5 Sac élimination déchets (x10)